

**MKT-View-Zubehör Artikel-Nr. 25010.1**

**Kabelbeschreibung zu Artikel-Nr. 25010.1**

Kabel: 4 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>  
 Querschnitte: 0,14 mm<sup>2</sup> (Adern 1-5 und 12-14)  
 0,25 mm<sup>2</sup> (Adern 6-7 und 10-11)  
 Betriebsstrom: ≤ 1 A  
 Leiterwiderstand: 0,15 Ω/m  
 Kabellänge: 35 cm  
 Konfektion: Seite 1 - Stecker Lemo 14-polig gerade (Anschluss MKT-View+)  
 Bezeichnung FGG.1B.314.CLAD62ZR  
 Seite 2 - offen, 50 mm freie Enden

**Anschlüsse:**

Ader-Nr.	Signal	Farbe
1	CAN1_H	gelb
2	CAN1_L	lila
3	CAN2_GND	rosa
4	CAN2_H	grün
5	CAN2_L	braun
6	9 ... 30V <sub>DC</sub> (Logger: V <sub>Schalt</sub> )	weiß
7	GND_MODUL	blau
8	offen	
9	offen	
10	DIGITAL_I/O1	braun/grün
11	DIGITAL_I/O2 (Logger: V <sub>Dauer</sub> )	weiß/grün
12	ANALOG_IN1	grau
13	ANALOG_IN2	rot
14	ANALOG_GND	schwarz
Gehäuse	Schirm	

**Achtung:**

Vor dem Geräteanschluss  
nochmals die Belegung  
kontrollieren